BG-BL2-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

产品参数

型号	容量	额定电压	额定频率	额定功率
BG-BL2	0.3L	220V~	50Hz	200W

执行标准：GB4706.1~2005 GB4706.30~2008

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1~2016系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
投肉刀组	不锈钢0Cr19Ni9+聚甲醛制型	GB4806.7-2016	/
绞肉碗	不锈钢30Cr19Ni10玻璃/高硼硅玻璃	GB4806.11-2016	/
绞肉碗盖	聚丙烯(PP)	GB4806.7-2016	/
钢版	不锈钢0Cr19Ni10	GB4806.9-2016	/
密封圈	氟二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016	/
刮刀	聚丙烯	GB4806.9-2016	选配

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
投肉碗组	○	○	○	○	○	○
投肉刀组	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
碗盖	○	○	○	○	○	○
电机总成	○	○	○	×	○	○
主体	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
其他（螺丝）	○	○	○	×	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。
○：表示该有害物质在该部件所选均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少有该部件所选一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

安全警示

禁止的内容

本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
本产品工作时产禁区临近讲话或动作敏感物，本产品工作时，禁止触动产品或触碰正在运动中的部件，被夹取伤害。
禁止将电源线接于锋利的物体上，且不能连接部可移动的物体，禁止在容易碰动的高温不稳定的台面使用本产品。
禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60℃）。
请勿使用过期或破损，以免引起火灾和人身伤害。
禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

注意事项

如因头或其他原因昏迷时，必须停止使用本产品，并到指定维修点。
请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
在拆装或清洗产品的过程同时前，请确保产品处于断电状态。
若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人士更换。
请勿以人最常接触使用，确保不会将产品当成玩具，最危险是儿童躲不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

可能造成人员伤亡的事项

请勿使用本产品以外的部件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
请勿在无人看管的情况下运行本产品。
当取出切刷刀片，绞切菜料盒 1 两块刮刀以免被锋利边缘割伤人身（刮刀两面均应涂小心，那么注意锋利的刀刃）以免割伤。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用前请确认电压是否和本产品铭牌一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
本产品工作时将必须确保将绞出刀不超过 30 秒，在操作中，如遇到卡住现象，请立即关掉电源，待转动完全停止后方可继续操作。
本产品内设过热保护装置，当其正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，恢复约 30 分钟后，四个指示灯，产品恢复正常使用。
使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀配发出异味。
若产品在使用过程中出现长时现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，终长时方可进行检查，维修方法切勿不要随意使用。
产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
产品使用前，请确保避免离洗，及时清理干。
本产品与其它型号的电器的最佳距离清保持 30 厘米以上。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

尊敬客户：
感谢您选购美的产品，请妥善保管保修卡，请在维修时出示。
保修期限以起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1.用户错装、使用、保管、维修不当造成的；或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品超时长期放气，进气，搅拌时间，印刷品加强转移清洁提高效率；
4.使用非我公司产品标配的提品或配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.产品型号、编号、加封条、商标、公司徽章丁损产品；
7.超过保修期；
8.无有效发票；
9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心为你提供咨询服务。

服务承诺

维修单位：合格
检查员：包括及A1
检修日期：完成产品交

广东美的生活电器制造有限公司

全产品终身质量保证（每年四月）

维修电话：400-930-9983

产品名称证

16164000006367-SD

制造商：广东美的生活电器制造有限公司　地　址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮　编：528311　电　话：400-930-9983　网　址：www.buguhome.com.cn　版　本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观，颜色和电器以，以实物为准。

bugu | 产品使用说明书
绞肉机

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

产品拆解图

功能说明

部件说明	功能
开关	用于控制开、关。
主机	产品主要部件，内有电机等部件，是产品动力源，提供动力。
投肉碗盖	盖在投肉碗上，起到安全防护的作用
副绞肉刀（可选配置）	配配在主绞肉刀上，与投肉碗，投肉碗盖组合，可制作果蔬泥，果蔬馅
主绞肉刀	与副绞肉刀，投肉碗，投肉碗盖组合，可制作肉馅，肉泥。
投肉碗	用于盛放食材，与主绞肉刀和副绞肉刀，投肉碗盖组合，可制作肉馅，肉泥。
防滑垫	安装在投肉碗上，起到防滑的作用
刮刀	用于取出投肉碗上的食材

刮刀 x1

使用说明

❶ 将主刀或组合刀插在不锈钢固定轴上。

❷ 把食材切成条状或块状放进绞肉碗里。

❸ 盖上投肉碗盖。

❹ 将主机对应投肉碗盖四个凸点放到位卡好。

使用说明

❶ 将插头插入220V电压插座上，进入待机状态，准备开始工作。

❷ 轻按开关键开始工作。手放开后机器停止工作。



❸ 完成后按停电源，待绞肉刀停止转动，将主机取下。

❹ 打开投肉碗盖取出绞肉刀，再用刮刀或者筷子将食材取出。

使用说明

向类品制作食品：
可以选择单位口味搭配，也可以选择双层刀配合使用。
根据肉质选择合适的刀片，加工前将肉剪切成，骨，皮去除，肉切成小块，可更高效的进入切碎操作，制作菜不能是过长的纤维的肉类品制作上需短切块。
菜品，蔬菜类制作方法：
选择双层刀配合使用，将绞肉刀放进绞肉碗体内，将食材切成条状或块状，条状宽度1-2厘米，长度不超过5-6厘米，块状食材不要超过2-3厘米，制作菜不要超过绞肉碗体总重的五分之四，能使盖子完全特合的盖在绞肉碗体上为不应。

注：本机器不适用来干燃大豆，坚果，花岗等过硬食材和多水的蔬果食材。
如果产品发现有明显异常现象时，请立即关闭电源，并拔掉电源插头，请勿自行拆卸，请联系我公司售后服务中心进行检查。
如发现产品有明显异常现象时，请立即关闭电源，并拔掉电源插头，请勿自行拆卸，请联系我公司售后服务中心进行检查。

食物	分量或数量	建议绞碎时长	备注
胡萝卜	约150g(二分之一根)	30秒	去皮切块（15mm15mm）
南瓜花	约80g(花瓶-60g)/本	30秒	去皮切块（15mm15mm）
芹菜	约70g(五分之四根)	30秒	去皮切块（15mm15mm）
肉类	约50g(二分之一根)	30秒	去皮、筋、骨（15mm15mm）
荷罗卜条	约150g(荷罗卜-50g)/条	30秒	去皮切块（15mm15mm）
石榴花	约50g(石榴-60g)/本	30秒	去皮切块（15mm15mm）
石榴花	约50g(石榴-60g)/本	30秒	去皮切块（15mm15mm）

注：如果分量材料的重量不在此时，每分钟以此规律一致。

清洁保养

清洁产品前，务必取下主机，断开电源。
使用后请及时清晰绞肉碗，绞肉刀，碗盖，刮刀。
清洁时，请用清水冲洗绞肉碗及配件并擦干，绞肉刀非常锋利，在清洁绞肉刀时，不要用手直接触碰绞肉刀，可用清洁刷清洗，两用清水直接冲洗即可。
主机外部可用湿布擦拭，请勿将主机放入水中或其他液体中冲洗。
碗盖，主新刀，底座碗可用温水清洁剂洗洗，再用清水冲洗即可。
所有部件只能用温水冲洗，也不能放在高温消毒柜中。
如果长期不用，请将产品保存在干燥通风处，以免电机受潮影响电器安全。
在储存产品前，应确保产品时清洁且干燥的。

电路图

注：电路原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

异常自检

故障	可能原因分析	解决对策
通电后，好动开关，产品不工作	机头没有放到位	检查机头是否对位放好
异味	新电机或者密封圈有残留	如果有次使用后，产品仍会发出此气味，请连续清洗数个数次
	加工食材渗过大或使用时长过长	减少食材加工量，特机器冷却30-30分钟后再使用
使用中停机	电压过低	检查电压是否过低
	电机温控保护	停止30-30分钟后再使用。
异常震动或噪音大	绞肉刀刀具安装到位	将食材取出，将绞肉刀配安装到位。
	产品放置不平稳	产品放置平稳
	电压过高	检查电压是否过高
	食材过量	取用适量，将多余食材取出
卡刀	刀片被食材缠绕住或卡死	松开开关，断开电源，取出食材，切碎小块

PANTONE 1375C

1616400000 6127-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16164000006367		
产品型号/客户型号	BG-BL2	公差	±2.0mm
客户名称	布谷	成品尺寸	140x100mm
材质	☐ 105g铜版纸 ☑ 128g铜版纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☐ 单色 ☑ 双色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☐ 无 ☑ 有（☑ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个） PANTONE 1375C		
表面处理	☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☑ 折页（☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☑ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			审批		

128g铜版纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张			第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

BG-BL2-101